


RECTO

BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

- 1 : fixer le socle.
- 2 : raccorder les câbles.
- 3 : positionner la façade sur le socle.
- 4 : mettre la vis.
- 5 : rearmar avec la clé.

Caractéristiques :
 Fabricant : NEUTRONIC
 Modèle du produit : BCM 4710R1
 Type A
 Installation à l'intérieur des bâtiments
 Année du marquage : 2009
 Référentiel normatif : NFS61-961
 N° droit d'usage NF : **xxx**
 Nature du câble : une paire de câble
 (1.5mm² max.) sans écran.
 Tension de fonct. : de 0 à 24Vcc
 Contact NO/NF libre de potentiel
 Pouvoir de coupure : 250V - 3A
 Résistance 1 K Ohm - ½ W
 Dimension : 87x87x52mm
 Poids : 145g. IP: 40 - IK 7- Classe II
 Fonctionnement : de -10°C à +55°C
 HR fonctionnement : <95 % sans condensation
 Stockage : de -10°C à +40°C
 HR de stockage : <95%



VERSO




ces 2 étiquettes sont livrées dans l'emballage individuel. C'est à l'installateur de définir celle qui sera posée.

**BCM
DESENFUMAGE**

**BCM
COMPARTIMENTAGE**

SCHEMA DE RACCORDEMENT :



COULEUR :		FABRICANT :		PLAN: NOT-0015D	REVISION : 1
MATIERE :		NEUTRONIC		BOITIER DE COMMANDE MANUELLE	
TAILLE :				TITRE :	
				NOTICE UTILISATEUR	
				DOSSIER :	
				BCM 4710 R 1	
				FEUILLE :	
				A4	
				ECHELLE : 1/1	
				FEUILLE : 1/1	

