



BRAT1

Boîtier de report d'alarme technique

NOT - 0032 V00

Nom du fabricant : NEUTRONIC
Adresse: ZAC de la Tuilerie
34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES

Poids(avec emballage) : 50g
Fonctionnement : de -10°C à +55°C
HR fonctionnement : <95 %
Alimentation : 5-30Vcc
Consommation: 7.5-85mA
Stockage : de -20°C à +70°C
Nature du câble pour 1Km: 1 paire 6/10e
Nature du câble pour 2Km: 1 paire 8/10e
Dimension (mm) : 70x45x30 ABS blanc

Le BRAT1 permet le renvoi à distance de l'information issue d'une alarme technique par un voyant rouge et le fonctionnement d'un buzzer.
L'acquiescement se fait par le bouton poussoir.

Principe de raccordement.

Possibilité de relier 10 BRAT1/Sortie.

BORNIER + SERIEGRAPHIE
ALARME TECHNIQUE

ALARME GEN. REPORT



BRAT1



BRAT1



MATIERE : Papier 80g
TAILLE : 82X82 recto

neutronic
SECURITÉ INCENDIE

PLAN: NOT-0032

REVISION : 0

	NOM	SIGNATURE	DATE
DRAWN	S.A		25/03/15
CHK'D	C.D		25/03/15
APPV'D	C.D		25/03/15

TITRE :

NOTICE

DOSSIER :

BRAT1

FEUILLE :

A4

ECHELLE : 1 / 1

FEUILLE : 1 / 1